

S.C. ARTERO S.R.L.
Bacau, str. 9 Mai, nr. 80, sc. A, 600065
Telefon 0748.111.997 - 0722.347.066 Fax 0234.514.477
e-mail: office@artero.ro
website: www.artero.ro

Manual de utilizare Statie radio CB Albrecht AE 5090



S.C. ARTERO S.R.L.
Bacau, str. 9 Mai, nr. 80, sc. A, 600065
Telefon 0748.111.997 - 0722.347.066 Fax 0234.514.477
e-mail: office@artero.ro
website: www.artero.ro

Introducere

Va felicitam pentru alegerea facuta. V-ati decis pentru o statie CB care se poate folosi in toata Europa si programarea aferenta tarii respective unde o folositi.

Statia CB achizitionata de dumneavoastra are urmatoarele posibilitati :

- 40 canale FM / 4 Watt, 40 Watt AM , 1 Watt (programabile 40 FM)
- 80 canale FM / 4 Watt, 40 canale AM , 1Watt (programabile 80/40)
- 40 canale FM / 4 Watt 40 Canale AM, 1 Watt(programabil 40/40)
- Cautarea canalelor prin butonul pentru canale
- Cautarea canalelor cu tastele UP/DOWN pe microfon
- ASC Squelch automatic
- Regulator dublu Volum/RF Gain si Squelch/ASC
- Sensibilitate microfon cu butonul (Mic Gain)
- 5 canale pentru memorarea canalelor in frecventa FM precum si pe Frecventa AM
- Functie SCAN pentru canale
- Tasta directa canal 9
- Afisaj multifunctional LCD
- Schimbarea functiei Modulationsmeter cu Powermeter
- Microfon cu 6 pin pentru emiterie selectiva si pachet Radio
- Iesire pentru Reflectometru
- Iesire pentru difuzor extern
- Microfon robust pentru soferi de TIR

Continutul Pachetului

- Suport statie
- Cablu alimentare cu siguranta
- Microfon
- Suport microfon

Instalare

Înainte de a instala statia cautati locul cel mai potrivit pentru a o manevra fara sa va incurce la condus, sa nu fie in bataia directa a razelor solare, sa nu fie in apropierea unei surse de caldura deoarece poate sa scada durata de viata a statiei. Montati statia in asa fel in masina sa nu fie expusa la zdruncinaturi, iar in cazul unui accident sa nu va raneasca. Suportul pentru statie trebuie fixat bine cu suruburile aferente pentru montaj.

Instalarea electrica.

Înainte de a conecta statia la sistemul electric al vehiculului, asigurati-va ca aceasta este oprita, butonul sa fie pe OFF. Alimentare statiei se face prin cablul de alimentare care iese din statie si este prevazuta cu siguranta. La dorinta clientului statia se poate monta si folosi intr-un punct fix (acasa sau atelier) atunci alimentare se face printr-un transformator de 12 V (stabilizat cu o siguranta de 2 A). Legati cablul de culoare rosie direct la polul plus al bateriei iar cel negru la masa (-) Sigurata pe cablu, are datoria sa va fereasca in cazul unui scurtcircuit ca statia sa se defecteze.

In atentia soferilor de camion

Statia rezista la o tensiune de 15 Volti nu mai mult .Din aceasta cauza se recomanda sa se instaleze un transformator de la 24 V la 12 V. Daca se leaga statia direct la 24 V o sa primeasca o tensiune prea mare si o sa se defecteze .

Instalarea antenei

Conectati cablul coaxial al antenei pe partea din spate al statiei la conectorul antenei. Trebuie folosita o antena specifica reglata pentru o banda de frecventa de 27MHZ. Instalarea antenei trebuie facuta de un tehnician specializat sau la un service.

S.C. ARTERO S.R.L.
Bacau, str. 9 Mai, nr. 80, sc. A, 600065
Telefon 0748.111.997 - 0722.347.066 Fax 0234.514.477
e-mail: office@artero.ro
website: www.artero.ro

Cand instalati antena pe vehicul, verificati daca impamantarea a fost facuta corect. Inainte de a conecta, este necesar sa verificati operarea corecta a antenei cu un reflectometru. In caz contrar, circuitul emitorului statiei se poate defecta. Antena trebuie instalata in partea ce mai inalta a vehiculului, cat mai departe de orice interferenta electrica sau electromagnetica. Este indicat ca antenele sa NU fie montate pe alt support decat pe un support metalic, nu este indicat sa fie montata pe alte materiale care nu sunt conductoare electrice.

Vedere Frontala



EMITEREA CU STATIA ALBRECHT AE 5090

Emiterea se face de la butonul mare (PTT) care se afla pe partea laterala a microfonului dumneavoastra. Atunci cand emiteti (butonul mare este apasat) se aprinde un LED TX pe ecran, iar cand butonul este lasat atunci statia este in receptie iar LED-ul din Display este stins.

Folosirea tastelor

Pornirea statiei se face de la butonul dublu : Vol/RF-G care se roteste spre dreapta regland in acelasi timp si volumul.

Afisajul si butoanele se ilumineaza.

Dupa care cautati canalul dorit de la butonul ptr cautarea canalelor (pt RO in general canalul 22)

Pe a fisaj puteti observa pe scala respectiva cat de tare sau slab este semnalul .

Butonul dublu SQ/ASC,

Butonul SQ are functia de Squelch cu aceasta functie se permite receptia fara zgomot, eliminand zgomotul de fond. Rotiti butonul in sensul acelor de ceasornic pana cand zgomotul de fond este eliminat. Rotiti butonul Squelch in sensul invers a acelor de ceasornic pentru a receptiona cele mai slabe semnale.

Butonul ASQ are rolul sa impiedice aparatele electrice din apropierea statiei sa distorsioneze semnalul.

Tasta F are rolul de a schimba frecventele de la AM la FM.

Tast SCAN are rolul de a scana canale

Tasta pentru programare va ajuta la programarea statiei in diferite tari

Tasta "MIC GAIN" are rolul de a sensibiliza microfonul

Tastel 1-5. Va ajuta la memorarea canalelor pe cele doua frecvente.

Tasta M Cu aceasta tasta memorati canalul pe una dintre cele cinci taste.

Tasta CH 9 Cu aceasta tasta puteti sa alegeti canalul de urgenta 9.

Tasta DW puteti supraveghea doua canale.

Tasta MOD/POW cu aceasta tasta puteti sa schimbati intre cele doua functii de modulare (frecventa inalta) si scala de receptie.

Daca doriti se poate monta un difuzor extern, cablu se introduce in spatele statiei unde are iesirea pentru mufa Jack.

Daca statia dumneavoastra nu se mai comporta la fel ca la inceput sau ati schimbat microfonul si aveti aceiasi problema puteti sa-i faceti un reset.

Acest reset se face in urmatoarea fel : deconectati statia dumneavoastra de la alimentarea cu curent pentru cateva minute.

S.C. ARTERO S.R.L.
Bacau, str. 9 Mai, nr. 80, sc. A, 600065
Telefon 0748.111.997 - 0722.347.066 Fax 0234.514.477
e-mail: office@artero.ro
website: www.artero.ro

Important

NU incercati niciodata sa deschideti cutia a aparatului. Modificarile interne pot deteriora produsul, si pot modifica specificatiile tehnice, ceea ce va anula drepturile de garantie. Daca sunt necesare reparatii apelati la un service autorizat sau la tehnicenii specializati.